

Moteur de Réduction de Vitesse Haut Couple CC 6V 27RPM 37mm

Description:

Moteur de reduction de vitesse

Haute qualité

Haute puissance

Couvercle en métal

Ventilateur de refroidissement interne

Tourner dans les deux sens positive/inverse

Avec des caractéristiques haute couple et bruit à faible, le moteur est applicable pour beaucoup d'applications

Specification:

Diamètre: 37mm

Longueur (pas inclus de l'axe): 93.5mm

Longueur totale: 120mm

Longueur de l'axe: 15.5mm

Diamètre de l'axe: 6mm

Fixer le moteur avec vis 3mm

Tension nominale: 6V CC

Tension de travail: 3-18V CC

Vitesse sans charge à 6V: 27 rpm

Courant sans charge: 0.8A

Vitesse de charge: 23 rpm

Courant de charge: 1 A

Couple du moteur: 40kg.cm

Couple à rotor bloqué: 120kg.cm

Courant à rotor bloqué: 5A

Ratio de réduction: 0.253472222222222

Puissance: 30W

Poids: 340g

Application:

Principalement utilisé pour télécommander voiture, bicyclette électrique, VTT, kart, robot, rideaux roulants, et projecteur électrique etc.

Attention:

Pas de bloquer le moteur fréquemment, sinon la roue à denture du moteur serait endommagée.

Avec haute couple et haute puissance, le courant du démarrage du moteur soit grande, arrive à 6A. Après avoir démarré, le courant restitué, environ 1~2A, vous devez choisir la haute puissance au moins de 10A, autrement le moteur ne faire marcher pas.

