

## Moteur de Réduction de Vitesse Haut Couple CC 6V 800RPM 37mm

### Description:

Moteur de reduction de vitesse

Haute qualité

Haute puissance

Couvercle en métal

Ventilateur de refroidissement interne

Tourner dans les deux sens positive/inverse

Avec des caractéristiques haute couple et bruit à faible, le moteur est applicable pour beaucoup d'applications

### Specification:

Diamètre: 37mm

Longueur (pas inclus de l'axe): 41.7mm

Longueur totale: 66.7mm

Longueur de l'axe: 15.5mm

Diamètre de l'axe: 6mm

Fixer le moteur avec vis 3mm

Tension nominale: 6V CC

Tension de travail: 3 - 9V CC

Vitesse sans charge à 6V: 800 rpm

Courant sans charge: 300A

Vitesse de charge: 640 rpm

Courant de charge: 700 A

Couple du moteur: 0.1kg.cm

Couple à rotor bloqué: 0.4kg.cm

Courant à rotor bloqué: 2A

Ratio de réduction: 10

Puissance: 1W

Poids: 150g

### Application:

Principalement utilisé pour télécommander voiture, bicyclette électrique, VTT, kart, robot, rideaux roulants, et projecteur électrique etc.

### Attention:

Pas de bloquer le moteur fréquemment, sinon la roue à denture du moteur serait endommagée.

Avec haute couple et haute puissance, le courant du démarrage du moteur soit grande, arrive à 6A. Après avoir démarré, le courant restitué, environ 1-2A, vous devez choisir la haute puissance au moins de 10A, autrement le moteur ne faire marcher pas.

