

1000M 315Mhz / 433Mhz RF Répéteur de Signal Sans Fil

Contenu:

1 x Récepteur de signal: R-01
1 x Manuel d'utilisateur

Caractéristique:

Répéteur de signal est un appareil de relais de signal sans fil. Il reçoit le signal sans fil et puis l'envoie avec une puissance forte pour étendre la distance d'émission.

Description:

Voltage de travail: CC12V
Courant de travail: 150MA~180MA
Fréquence: 315MHZ / 433MHZ
Résistance d'oscillation: 1.5M~4.7M
Durée d'émission: l'émission du signal dure quelques secondes, le répéteur également l'émet en même temps.
Distance d'émission: plus de 1000M (en champ libre)
Dimension: 12.5cm x 6cm x 2.3cm

Code d'apprentissage:

Presser le bouton du répéteur et le maintenir pour environ 6 secondes jusqu'à ce que la lampe clignote, et puis relâcher le bouton. Presser l'émetteur pour transmettre un signal, et la lampe se fermera immédiatement. Cela signifie que le répéteur a déjà appris le signal avec succès. Un répéteur peut apprendre 30 signaux des différents codes.

Supprimer les codes:

Presser le bouton du répéteur et le maintenir pour environ 10 secondes, la lampe clignotera pour 4 secondes et se fermera, et puis relâcher le bouton. A ce moment-là, tous les codes sont supprimés.

Nota:

- 1) Le répéteur ne peut pas apprendre ou émettre le code vide (e.g.: 00000000).
- 2) Le temps d'émission ne peut pas être extrêmement longue, le meilleur temps est de 3~5 secondes. Si le temps d'émission est extrêmement longue, le répéteur sera facile à être endommagé.
- 3) Ce répéteur ne supporte pas l'émetteur avec un type de code tournant (tel que Chip HCS301)