

2 Boutons 50M RF Télécommande / Emetteur avec commutateur mural

Description:

Modèle: 0021081(HR-2)

Commutateur mural

Couleur d'aspect: blanche

Canal/bouton: 2

Symbole de bouton: sans

Voltage de travail: 12V (1 x 23A -12V batterie, peut être utilisé pour 12 mois)

Courant de travail: 4mA

Fréquence de travail: 315Mhz / 433Mhz

Chip de codage: EV1527

Style de codage: code d'apprentissage(jusqu'à 1 million de combinaisons de code, qui peut éviter la répétition des codes)

Distance d'émission: 50m / 150ft (théoriquement)

La distance de 50 m est une valeur théorique. Il doit être opéré dans un champs libre, sans obstacles, sans aucune interférence. En fait, elle peut être entravée par des arbres, des murs ou d'autres constructions et affectée par d'autres signals. Donc, la distance actuelle peut être égale ou inférieure à 50m.

Mode de modulation: ASK

Température d'opération: -20 ° C ~+70 ° C

Dimension unitaire: 86mm x 86mm x 16mm

Poids: 90g

Sans fil, on peut coller la télécommande dans aucun endroit par le ruban adhésif à double face.

Cette télécommande peut travailler avec des récepteurs variés comme modèles de S1U-DC12, S1U-AC220, S2U-DC12, S2U-AC220, S1PU-DC12, S1PU-AC220, S2PU-DC12, S2PU-AC220, etc.

Utilisation:

Employé pour contrôler les portes, motocyclettes, produits pour l'alarme des voitures et pour la sécurité domestique, produits de contrôle à distance sans fil et produits de contrôle industriel.