

EMETTEUR – RECEPTEUR SANS FIL

CONTROLEUR SANS FIL AVEC TELECOMMANDE

Contenu:

1 x Récepteur: S1U-AC110 / S1U-AC220 (1 Canal / 3 Modes de Contrôle)
2 x Émetteurs (Télécommande): C-2L
1 x Manuel d'utilisateur

Description:

Commande sans fil, facile à installer

Contrôler lampes, moteurs, ventilateurs, portes, serrures, fenêtres, rideaux, voitures ou autres appareils avec le voltage de CA110~240V ou CC0~28V.

Vous pouvez commander le récepteur avec l'émetteur (télécommande) dans n'importe quel endroit dans une distance raisonnable, le signal sans fil peut pénétrer le mur, le plancher et la porte.

Avec des caractéristiques de la protection contre l'alimentation inverse et la protection contre les surintensités.

Les indications auditive / visuelle

Utiliser le microcontrôleur de modèle EM78P156, un microprocesseur 8 bits conçu et développé avec la technologie CMOS à faible puissance et de haute vitesse.

Plus fiable que le code fixé, l'émetteur utilise code d'apprentissage EV1527 avec environ 1 million de codes, qui réduit des collision de code et possibilités du scannage des codes non autorisées

Un ou plusieurs émetteurs peuvent simultanément contrôler un ou plusieurs récepteurs.

Un ou plusieurs émetteurs & recpeteurs pouvent travaillent dans le le même endroit.

Fréquence d'émission: 315/433MHz

Récepteur:

Modèle: S1U-AC110 / S1U-AC220

Canal: 1 canal

Mode de contrôle: triggering, momentané, verrouillage

Type de codage: code fixé ou code d'apprentissage

Programme de codage: par apprenant

Tension d'alimentation: CA100~240V (S1U-AC110), CA110~240V (S1U-AC220)

Voltage de travail du relais: CA110~240V ou CC0~28V

Dimensions de PCB: 74mm x 52mm x 24mm

Dimensions de la boîte: 79mm x 58mm x 35mm

Courant maximal de travail: 10A

Émetteur:

Modèle: C-2L

Canal: 2 canaux

Porté maxi en champ libre: 100m/300ft (théoriquement)

Codage: code d'apprentissage EV1527 (environ 1 million de codes, pour réduire des collisions du code et possibilités du scannage des codes non autorisées.)

Dimensions: 58mm x 39mm x 16mm

Alimentation: 1 x 23A-12V pile (Incluse, temps de fonctionnement utile 12 mois)

Utilisation:

Établir des différents modes de contrôle (Nous avons établi le mode de contrôle triggering pour le récepteur avant d'envoyer le colis. Si vous voulez utiliser autres modes de contrôle, faites comme les opérations suivantes):

Établir Mode Triggering: Connecter Cavalier-2

Mode Triggering: Presser le bouton -> ouvert; Presser le bouton encore une fois -> fermé

Presser le bouton 1: ouvrir le relais (connecter B et C et déconnecter A et B)

Presser le bouton 1 encore une fois: fermer le relais (déconnecter B et C et connecter A et B)

Établir Mode Momentané: Connecter Cavalier-1

Mode Momentané: Presser le bouton et le maintenir -> ouvert; Relâcher le bouton -> fermé

Presser le bouton 1 et le maintenir: ouvrir le relais (connecter B et C et déconnecter A et B)

Relâcher le bouton 1: fermer le relais (déconnecter B et C et connecter A et B)

Établir Mode Verrouillage: Déconnecter Cavalier

Mode Verrouillage: Presser le bouton -> ouvert; Presser les autres boutons -> fermé

Presser le bouton 1: ouvrir le relais (connecter B et C, et déconnecter A et B)

Presser le bouton 2: fermer le relais (déconnecter B et C et connecter A et B)


Si vous espérez que le récepteur ne travaille pas avec l'émetteur, vous pouvez supprimer tous les codes, qui est stocké dans le récepteur.

Opération: Presser le bouton du récepteur pour 3s jusqu'à ce que LED rapidement lentement, puis relâcher le bouton, si LED tient à clignoter lentement, cela signifie que tous les codes stockés ont été supprimés avec succès. A ce moment-là, la télécommande ne peut pas contrôler le récepteur.

Apprendre la télécommande:

- 1) Presser le bouton du récepteur, si LED du signal est allumé, le récepteur est en l'état d'apprentissage.
- 2) Presser un bouton de la télécommande, si LED du signal clignote rapidement 15 fois et puis est éteint, cela signifie que l'apprentissage a réussi.
- 3) Lorsque qu'il est en l'état d'apprentissage, presser le bouton du récepteur encore une fois, si LED du signal est éteint, cela signifie qu'il a quitté l'état d'apprentissage.
- 4) Le récepteur peut apprendre plusieurs télécommandes de différents codes.

Circuit d'Application



A, B= Normalement Fermé; B, C= Normalement Ouvert

Application: pour CA moteur ou lampe

