

1000M 315Mhz / 433Mhz Funk RF Signal Repeater

Paket beinhaltet:

- 1 x Signal Repeater:R-01
- 1 x Bedienungsanleitung

Merkmal:

Signal Repeater ist a Funk Signal Relais. Es empfängt winziges Funk Signal, und dann sendet dieses Funk Signal mit kräftigerer Leistung, um die übertragene Entfernung zu vergrößern.

Spezifikation:

Arbeiten Spannung:: DC 12V

Arbeiten Strom: 150MA~180MA

Frequenz: 315MHZ / 433MHZ

Oszillation Resistanz: 1.5M~4.7M

Übertragung Zeit: In einige Sekunden überträgt das Signal, der Repeater will überträgt es für einige Sekunden.

Übertragung Entfernung: länger als 1000 M (Weit Platz)

Ausmaß: 12.5 CM x 6 CM x 2.3 CM

Lernen des Kodes:

Drücken Sie den Knopf des Repeater und halten für gegen 6 Sekunden bis das Licht glimmert, und dann lösen Sie den Knopf. Drücken den Sender, um das Signal zu senden und das Licht wird sofort ausschalten. Es bedeutet, dass der Repeater das Signal erfolgreich angelernt hat. Ein Repeater können 30 Signale verschiedener Kodes anlernen.

Ausfallen Kode:

Drücken Sie den Knopf des Repeater und halten gegen 10 Sekunden, das Licht will 4 Sekunden glimmern, danach erlöschen. Und dann lösen Sie den Knopf. Dabei werden alle Kodes ausgefallen.

Beachtung:

- 1) Der Repeater kann den leeren Kode nicht lernen oder übertragen. (e.g.: 00000000).
- 2) Die Übertragung Zeit kann nicht zu lang sein, die beste Zeit ist 3 ~ 5 Sekunden. Wenn die Übertragung Zeit zu lang ist, will der Repeater leicht kaputt.
- 3) Dieser Repeater unterstützt keine Sender mit rollendem Kodetyp (z.B. Chip HCS301).