

Etanche 1 Bouton 50M RF Télécommande / Emetteur

Description:

Modèle: 0021131 (CQ-1)

Couleur d'aspect: noir

Canal/bouton:1

Symbole de bouton: sans

Voltage de travail: 6V (2 x CR2016-3V batterie à bouton , peut être utilisée pour 12 mois)

Courant de travail: $\leq 12\text{mA}$

Fréquence de travail: 315Mhz / 433Mhz

Chip de codage: EV1527

Style de codage: code d'apprentissage(jusqu'à 1 million de combinaisons de code, qui peut éviter la répétition des codes)

Distance d'émission: 50m / 150ft (théoriquement)

La distance de 50 m est une valeur théorique. Il doit être opéré dans un champs libre, sans obstacles, sans aucune interférence. En fait, elle peut être entravée par des arbres, des murs ou d'autres constructions et affectée par d'autres signals. Donc, la distance actuelle peut être égale ou inférieure à 50m.

Si on étire l'antenne rétractile, on peut obtenir un champ de 2 fois plus large que celui d'initial.

Mode de modulation: ASK

Température d'opération: $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

Dimension unitaire: 60mm x 32mm x 10mm

Poids: 30g

Utilisation:

Employé pour contrôler les portes, motocyclettes, produits pour l'alarme des voitures et pour la sécurité domestique, produits de contrôle à distance sans fil et produits de contrôle industriel.