

AC 110V / 220V / 380V Schaltschütz Motorstarter Relais 3-Phasen-Pole mit Drehstrom 32A

Eigenschaft:

ABS flammhemmende Kunststoffe

AC Schaltschütz (Motorstarter) ist das Relais mit hoher Kapazität. Es ist oft gewöhnt an Kontrolle eines Motors oder als ein Hauptschalter. Und es wird auf Langstrecken-Verbindung, Abschaltung vom Kreis, häufige Aktivierung und Kontrolle des AC Motors angewendet.

Kenngroße:

Modell Nr.: 0040011

Drei Hauptkontakte: Alle Normalerweise Geöffnet

Ein Hilfskontakt: Normalerweise Geschlossen

Kontakt: Silber

Maximaler Strom: 32A

Kontaktbelastbarkeit: 220V/32A/7.5KW, 380V/32A/15KW, 690/32A/18.5KW

Betriebsspannung (Spule): 110V / 220V / 380VAC (Sie brauchen selbst die Spannung der Spule bestimmen, oder wird 220V Spule als Standard ausgesandt.)

Gewicht: 570g

Maße: 57mm x 86mm x 100mm

Befestigungsart: 35mm Din Schiene oder Anschrauben