

Haute couple CA 220V Moteur Synchrone à Aimant Permanent 60MM 100RPM

Application:

Principalement utilisé pour le moniteur écran plat, appareil électrique, instrument automatique, distributeur automatique, machine de billet électronique, et tous les petits équipements électriques et l'appareils à faible vitesse etc.

Description:

Haute couple et bruit à faible

Faible consommation d'énergie

Petite taille, poids léger

Facile à utiliser

Moteur de réduction de vitesse

Haute qualité

Couvercle en métal

Pas de régulation de vitesse

Tourner dans les deux sens positive/inverse, direction peut être modifiée par changer le câblage

Spécifications:

Diamètre: 60mm

Longueur (pas inclus de l'axe): 61mm

Longueur totale: 85mm

Longueur de l'axe: 22mm

Diamètre de l'axe: 7mm

Fixer le moteur avec vis 4.5mm

Gamme de voltage de travail: CA 220V~240V

Courant de travail: 60mA

Puissance de travail: 14W

Vitesse de charge: 100 rpm

Couple de sortie: 1.5kg.cm

Poids: 550g

Câblage:

Connecter les deux lignes jaunes à moteur au borne "N". Connecter la ligne rouge ou bleu au borne "L".

Connecter la ligne rouge au borne "L", le moteur tourne dans la direction positive.

Connecter la ligne bleu au borne "L", le moteur tourne dans la direction inverse.

